

La segnalazione di indirizzamento in R2 prevede funzioni chiamate registri; le centrali sono considerate appunto registri e la segnalazione tra centrali è chiamata segnalazione tra registri.

La segnalazione tra registri usa segnali MF in avanti ed indietro in banda per trasferire il numero del chiamante e del chiamato.

I segnali sono costituiti da due frequenze in banda vocale.

- **Frequenze tra registri (CCITT R2 e National R2)**

Segnale	Frequenza (avanti) Hz	Frequenza (indietro) Hz
cifra 1	1380 e 1500	1140 e 1020
cifra 2	1380 e 1620	1140 e 900
cifra 3	1500 e 1620	1020 e 900
cifra 4	1380 e 1740	1140 e 780
cifra 5	1500 e 1740	1020 e 780
cifra 6	1620 e 1740	900 e 780
cifra 7	1380 e 1860	1140 e 660
cifra 8	1500 e 1860	1020 e 660
cifra 9	1620 e 1860	900 e 660
cifra 0	1740 e 1860	780 e 660
no uso	1380 e 1980	1140 e 540
no uso	1500 e 1980	1020 e 540
no uso	1620 e 1980	900 e 540
no uso	1740 e 1980	780 e 540
fine numero	1860 e 1980	660 e 540